

Техническое описание

Неуправляемый коммутатор, 8 PoE+ портов 10/100/1000Base-T,
2 комбо-порта 10/100/1000BaseT | 100/1000BaseX SFP
BZ-S1108P-G2C-150W

Описание:

BZ-S1108P-G2C-150W это неуправляемый Gigabit Ethernet коммутатор оснащённый 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE+ суммарной мощностью 150W (96W и 120W опционально) и двумя комбинированными портами RJ45/SFP. Он обладает функцией управления питанием Step-link, которая включает механизм приоритета портов PoE, отключает электропитание для портов с более низким приоритетом, обеспечивая питанием важное оборудование для защиты коммутаторов.

Коммутатор оснащен трехпозиционным DIP-переключателем, позволяющим использовать три режима работы: Normal, Vlan и Video Extender, поддержка технологии Plug and play, делает этот его очень хорошим выбором для IP-камер, беспроводных точек доступа, пользователей VoIP. Металлический корпус 1U поддерживает установку в стойку.

Основные особенности:

- 8 PoE+ портов 10/100/1000Base-TX RJ45, 2 комбо-порта 10/100/1000BaseT | 100/1000BaseX SFP
- Поддержка PoE+ с общим бюджетом в 150 Вт (96W и 120W опционально) и до 30 Вт на порт
- Полностью соответствует стандарту IEEE802.3af
- Поддержка технологии Plug and play
- Встроенный чип Smart-Power для точного расчета выходной мощности
- Поддержка функции управления питанием Step-link
- Коммутатор оснащен трехпозиционным DIP-переключателем, позволяющим использовать три режима работы: Normal, Vlan и Video Extender:
Режим Vlan, изоляция каждого порта с поддержкой PoE, что эффективно улучшает производительность сети
Режим Video Extender, передача данных и мощности на расстоянии до 250м
Режим Switch, передача данных и мощности по умолчанию до 100м.

Характеристики:

Модель	BZ-S1108P-G2C-150W	
Основной тип портов	1-8 порт: 10/100/1000Mbps RJ45 с поддержкой PoE+ 9-10 порт: Gigabit Combo Uplink	
Производительность	Производительность коммутации	20Gbps
	Скорость пересылки пакетов	14.88Mpps
	Размер таблицы MAC адресов	8k
PoE	Максимальный бюджет PoE 150W	
	Максимальный бюджет PoE на порт 30W	
Метод коммутации	Store-and-forward	
Блок питания	in: 100-240VAC, 50/60Hz	
Индикация	Наличие питания Наличие питания на порту Наличие соединения на порту	
Flow control	Full duplex: IEEE802.3x Half duplex: back pressure	
Стандарты	IEEE802.3i 10 BASE-T IEEE802.3u 100 BASE-TX IEEE802.3ab 1000 BASE-T IEEE802.3z 1000 BASE-T Fiber IEEE802.3x Управление потоком IEEE802.3af Power over Ethernet IEEE802.3at Power over Ethernet	
Размеры (В x Ш x Г)	44 x 282 x 178мм	
Совместимый кабель	UTP cat.5 или выше	
Условия эксплуатации	Температура эксплуатации: -10°C~45°C Допустимая влажность при эксплуатации: 10%~90%	
	Температура хранения: -20°C~70°C Допустимая влажность при хранении: 5%~95%	

Комплект поставки:

- Коммутатор BZ-S1108P-G2C-150W
- Кабель питания
- Гарантийный талон

Установка и подключение:

Устройство предназначено для эксплуатации в чистом, сухом, не запыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, оно должно находиться в стороне от мощных источников тепла.

Не используйте оборудование на улице и в местах с повышенной влажностью.

Не размещайте на устройстве посторонние предметы.

Вентиляционные отверстия коммутатора должны быть открыты.

Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна быть в диапазоне от -10 °С до +45 °С.

Не вскрывайте корпус устройства самостоятельно!

Перед очисткой устройства от загрязнений обязательно отключите питание устройства.

Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки.

Не используйте жидкие и аэрозольные очистители или магнитные и статические устройства для очистки.

Избегайте попадания влаги в устройство и адаптер питания.

Используйте адаптер питания только из комплекта поставки устройства.

Не включайте адаптер питания, если его корпус или кабель повреждены. Подключайте адаптер питания только к исправным розеткам с параметрами, указанными на адаптере питания.

Гарантийный период начинается с момента приобретения устройства и составляет 12 месяцев.



ООО "Дистрибьюшен компани"

Екатеринбург: 620075, ул. Розы Люксембург 22, оф. 507

Телефон: 8 800 350-60-19, +7 (499) 322-44-71

e-mail: sales@bouz.ru