

Техническое описание

PoE удлинитель, 4 PoE+ порта 10/100/1000Base-T,
1 порт 10/100/1000Base-T
BZ-PE104G

Описание:

Удлинитель BZ-PE104G с 4 портами 10/100/1000М обеспечивает более простой способ установки устройств PoE, таких как IP-камеры, беспроводные точки доступа, VoIP. Он поддерживает 4 порта PSE (оборудование источника питания) 10/100/1000Мбит/с и 1 порт PD (устройства питания) 10/100/1000Мбит/с.

Нет необходимости использовать адаптер питания, поскольку этот коммутатор PoE может работать, получая питание от другого коммутатора или оборудования PoE через порт PD, а порты PSE могут подавать питание на другие устройства PD, такие как IP-камеры PoE, беспроводная точка доступа, VoIP. Максимальное расстояние передачи составляет 100 метров с кабелями Cat5.

Конструкция Plug & Play делает установку довольно простой, пользователям не требуется никакой конфигурации, что делает этот коммутатор PoE очень хорошим выбором для IP-камер, беспроводных точек доступа и пользователей VoIP.

Основные особенности:

- 4 порта 10/100/1000Base-TX RJ45
- Поддержка PoE+ с общим бюджетом в 65 Вт и до 30 Вт на порт
- Полностью соответствует стандарту IEEE802.3af/at
- Поддержка технологии Plug and play
- Безопасное и надежное питание большинства оконечных устройств PoE

Характеристики:

Модель	BZ-PE104G	
Основной тип портов	1-4 порт: 10/100/1000Mbps RJ45 5 порт: 10/100/1000Mbps RJ45	
Производительность	Производительность коммутации	10Gbps
	Скорость пересылки пакетов	7.44Mpps
	Размер таблицы MAC адресов	2k
PoE	Максимальный бюджет PoE 65W	
	Максимальный бюджет PoE на порт 30W	
Метод коммутации	Store-and-forward	
Блок питания	in: 100-240VAC, 50/60Hz	
Индикация	Наличие питания Наличие питания на порту Наличие соединения на порту	
Flow control	Full duplex: IEEE802.3x Half duplex: back pressure	
Стандарты	IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE802.3x Управление потоком IEEE802.3af PoE IEEE802.3at PoE	
Размеры (В x Ш x Г)	28 x 118 x 85мм	
Совместимый кабель	UTP cat.5 или выше	
Условия эксплуатации	Температура эксплуатации: -10°C~45°C Допустимая влажность при эксплуатации: 10%~90%	
	Температура хранения: -20°C~70°C Допустимая влажность при хранении: 5%~95%	

Схема подключения:



Комплект поставки:

- PoE удлинитель BZ-PE104G
- Кабель питания
- Гарантийный талон

Установка и подключение:

Устройство предназначено для эксплуатации в чистом, сухом, не запыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, оно должно находиться в стороне от мощных источников тепла.

Не используйте оборудование на улице и в местах с повышенной влажностью.

Не размещайте на устройстве посторонние предметы.

Вентиляционные отверстия коммутатора должны быть открыты.

Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна быть в диапазоне от -10 °С до +45 °С.

Не вскрывайте корпус устройства самостоятельно!

Перед очисткой устройства от загрязнений обязательно отключите питание устройства.

Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки.

Не используйте жидкие и аэрозольные очистители или магнитные и статические устройства для очистки.

Избегайте попадания влаги в устройство и адаптер питания.

Используйте адаптер питания только из комплекта поставки устройства.

Не включайте адаптер питания, если его корпус или кабель повреждены. Подключайте адаптер питания только к исправным розеткам с параметрами, указанными на адаптере питания.

Гарантийный период начинается с момента приобретения устройства и составляет 12 месяцев.



ООО "Дистрибьюшен компани"

Екатеринбург: 620075, ул. Розы Люксембург 22, оф. 507

Телефон: 8 800 350-60-19, +7 (499) 322-44-71

e-mail: sales@bouz.ru